

CÓDIGO: TG-FAR

PROYECTO: FARMACIA ESPECIALIZADA

ALIMENTADO DESDE TRANSFORMADOR SECO DE 75 KVA

UBICACIÓN:

BARRAS:

GABINETE:

MAIN BREAKER:

VOLTAJE:

MONTAJE:

BODEGA DE PAPEL

225 A

TABELRO GENERAL

225A -3 P

208 v

SUPERFICIAL EN PARED

ALIMENTADOR:

NEUTRO:

TIERRA::

DISTANCIA:

CAIDA DE TENSION:

CANALIZACION

THHN 4/0 AWG (F)-Cu

THHN 4/0 AWG (N)-Cu

2 AWG

40m

1.39%

2.5"

N°	ESPACIO	DESCRIPCION DE LA CARGA	POTENCIA	ALIMENTADOR	TIERRA	VOLTAJE	CORRIENTE (A)			PROTECCION	VD%	LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO	OCUPADO		VA	THHN	AWG	V	A	B	C	AMPERIOS	%	
1	1	+4 VENT	280.0			120	2.33			15A-1P	0.26	BODEGA PAPEL
2	3	+5 VENT	350.0			120		2.92		15A-1P	0.26	BODEGA PAPEL
3	7 9	+1 AA-3T	10550.6			208	50.72	50.72		70A-2P	0.10	BODEGA PAPEL
4	2 6	+1 AA-3T	10550.6			208	50.72		50.72	70A-2P	0.10	BODEGA PAPEL
5	4 12	+1 AA-2T	7033.7			208		33.82	33.82	70A-2P	0.13	BODEGA PAPEL
6	9 11	+1 AA-2T	7033.7			208		33.82	33.82	70A-2P	0.13	BODEGA PAPEL
7	7	+1 TSP- TIPO/HOS	140.0			120	1.17			15A-1P	0.15	BODEGA PAPEL
8	15	+1 TSP- TIPO/HOS	140.0			120		1.17		15A-1P	0.16	BODEGA PAPEL
9	17	+1 TSP- TIPO/HOS	140.0			120			1.17	15A-1P	0.25	BODEGA PAPEL
10	14	+1 TSP- TIPO/HOS	140.0			120	1.17			15A-1P	0.05	BODEGA PAPEL
11	10	+1 TSP- TIPO/HOS	140.0			120		1.17		15A-1P	0.10	BODEGA PAPEL
12	13 21 23	+1 ST-LUTO	9680.0			208	26.87	26.87	26.87	40A-3P	0.46	BODEGA PAPEL